Guide - ställ om D-Link router R-15

En bugg på konfigurationen har upptäckts i router R-15. För att åtgärda problemet följ den här steg för steg guiden. Vill du ha hjälp kan du alltid kontakta vår kundtjänst.

Routern ska vara ansluten med nätverkskabel till ett internetuttag. Ändra inställningar är lättast att göra på en dator som är ansluten med kabel till routerns LAN-uttag. Men går även att göra ansluten via wifi.

1. Öppna en webbläsare, tex. Chrome, Firefox, Safari etc. och skriv in 192.168.0.1 för att komma till routerns loginsida.

•	Welcome to Firefox	× +	~ .	- •	×
$\leftarrow \rightarrow$	C	Q 192.168.0.1/ →		മ	≡
		⊕ D-LINK — http://192.168.0.1			n
		Freitox Suggest D-LINK — http://192.168.0.1/intoil.ogin.html?			
		This time, search with: G 💄 b 0 w ★ 🗆 📀			

 Ange lösenordet "standard1" i rutan "Admin password". Klicka på "Log in".
 OBS! Har du ändrat det här lösenordet själv tidigare så ska du ange det lösenord du valde då.
 Klicka på "Log in".

Admi	n Password	
standar	d1	-
	Log In Al/-	
	LUGIN	

Välj om du ska uppdatera nu eller senare!

Förfrågan om att uppdatera routern poppar upp direkt du loggar in OM nya uppdateringar finns. Välj själv att uppdatera nu **eller** att uppdatera som sista steg i guiden. Uppdatering tar 5-10 min. Efter uppdateringen behöver du logga in på routern igen.

3. I vänstermenyn klicka på	D-Link	EAGLEPRO	A Model Name : R15 Hardware Version : A1 Firmware Version : 1.09.03	
"settings" och sedan på	Home	Settin	ings>>Wireless	
"Wireless".	Settings	Wi-F	Fi Mesh	
På den här sidan ska allt ställas till	Wizard Internet	_	Status: Enabled	
"Enable".	• Network	Sma	art Connect	
	D-Link Cloud Operation Mode	_	Status: Enabled	
Att ändra "Wi-Fi Mesh" till enable	Features	Wire	reless	
ändrar automatiskt "smart connect" till enable. Under "Wireless" kommer bara ett nätverksnamn visas. Är din			Status: Enabled W-FI Name (SSID): R15-8648-2_4GHz Password: cmuhv68638	
enhet ansluten till det nätverksnamn som försvann behöver dessa enheter återanslutas till det nätverksnamn routern valt att behålla		AIW	Wi-Fi Optimizer Status: Disabled Status: Enable to provide the personalized and intelligent beamforming makes	Wi-Fi better
OBS! Om något redan står på "enable" låt det stå.		Wi-F	Fi Protected Setup WPS-PBC Status: Enabled	

4. Klicka på den mindre blå texten "advanced settings" på raden "Wireless". I rutan som fälls ned ska "DFS channel" vara inställd på "enable". Om du behöver ändra det så kommer en pop-up med information, klicka bara på "OK".

Status:	Enabled			DES enables you to use more channels to bein	
Wi-Ei Name (SSID):	R15-864B-2_4GHz			find one with the least interference.	
				However, please note that when using DFS,	
Password:	cmuhv68638			the router must scan for radar signals for a minute before using a channel and will	
		Advanced Settings		change channels automatically if radar signals	-
Security Mode:	WPA2-Personal	R .		are detected.	
DFS Channel:	Enabled	,		ок	
Transmission Power:	High 🔨				
Schedule:	Always Enable +		Status:		
			Wi-Fi Name (SSID):	R15-864B-2_4GHz	
			Password:	cmuhv68638	

5. Klicka på "SAVE" högst upp till höger. Routern ändrar nu inställningar. En pop-up ruta visas med en nedräkning för det. Gör inget på datorn tills nedräkningen är klar och rutan försvinner.

aless		<u>Guest Zone</u>	Save
	Status: Enabled		
iect			
	Status: Enabled		



Har datorn varit ansluten till routern med det nätverksnamn som försvann kommer du behöva ansluta igen till routern och upprepa steg 1 och 2.

Ställ in IPv6

1. I vänstermenyn, klicka först på "settings" sedan på "Internet". Klicka sedan på IPv6 fliken.



My Internet Connection is: Auto Detection

ändra till auto detection klicka på knappen "save" för att spara inställningen.

Uppdatera programvaran

Med jämna mellanrum släpps uppdateringar från D-link för routerns programvara. Precis som det ibland kommer uppdateringar för din mobiltelefon och dator. Nu ska vi uppdatera så routern har den senaste programvaran samt ställa in så att routern framöver kommer hämta och uppdatera sig själv så fort nya uppgraderingar finns tillgängliga.



1. I vänstermenyn, klicka på "Manegement" och sedan på "Upgrade".

2. Kicka på "check for new firmware" om valet finns så söker routern efter senaste uppdateringen. Får du inte detta valet så står det att din router har senaste programvaran.

3. Innan du uppdaterar, ställ in den automatiskta uppdateringen. Klicka "enable" på "Automatic Firmware Upgrade". Routern väljer automatiskt en tid när den ska utföra uppdateringarna automatiskt. Vill du ändra tid klicka "enable" på "choose upgrade time" och i rutan med tid knappa in önskad tid. Klicka sedan på knappen "save" för att spara inställningarna.

4. Om en uppdatering finns tillgänglig följ de sista stegen. Om du inte behövde uppdatera routern så är du klar och kan stänga ner webbläsarfönstret.

5. Nu kan vi utföra uppdateringen. När det finns ny programvara att installera klicka på knappen "Upgrade firmware".

6. En pop-up kommer fråga om du vill utföra uppdateringen, klicka på "OK".

Routern börjar uppdatera och räknar ned, precis som när vi sparade ändringarna i första delen av guiden. Vänta tills routern är klar och du får en pop-up som säger att uppdateringen lyckades. Klicka på OK. Nu är alla inställningar klara och du kommer loggas ut automatiskt från routern och du är helt klar!

Har du frågor om något eller vill ha hjälp med någon inställning får du gärna kontakta vår kundtjänst på tel. 08-5012 20 10 eller e-post: kundtjanst@stosn.se



Master R15	Firmware Version: 1.09.03	New Firmware Version: 1.10.)1
	U	ograde Firmiware	Advanced Settings
			Advanced Settings
Automatic Firmwa	re Upgrade		
	Automatic Upgrade	Enabled	
		Update my device automatically every day at 3: enjoy the latest improvements and features.	30-4:00 AM to always
	Choose Upgrade Time	Disable	
	Upgrade Time	3:30 AM	
	Upgrade		
FW	Your device can automatic install them. You can also o file.Firmware may use code http://tsd.dlink.com.tw/GPL.	ally detect firmware updates, but requires yo heck for new firmware manually, and upgra that is subject to the GPL licenses. For mor asp.	ur authorization to de it from a local e information, visit
/lanagement>>Upgrade			Save
Firmware Informatio	n		
Master R15	Firmware Version: 1.09.03	New Firmware Version: 1.10.01	
	Upg	ade Firmware 17	
			Advanced Settings

Upgrade Your device can automatically detect firmware updates, but requires your authorization to

Management>>Upgrade

Firmware Information

tsd.dlink.com.tw/GPL.asp

install them. You can also check for new firmware manually, and upgrade it from a local file.Firmware may use code that is subject to the GPL licenses. For more information, visit

